



Обзор

Габаритные размеры

Размер O не указан, т.к. двигатели подключают к источнику электропитания при помощи выведенных концов многожильных кабелей.



Типо-размер	Тип	Размеры				
		L	AD ¹⁾	H	AB	
80 M	1LA7 08.-.T...	274	100	80	150	
	1PP7 08.-.T...	240	100	80	150	
90 S/ 90 L	1LA7 09.-.T...	332	107	90	165	
	1PP7 09.-.T...	240	107	90	165	
100 L	1LA6 10.-.U...	373	120	100	196	
	1LA7 10.-.T...	373	120	100	196	
	1PP6 10.-.U...	335	120	100	196	
	1PP7 10.-.T...	335	120	100	196	
112 M	1LA6 11.-.U...	394	128	112	226	
	1LA7 11.-.T...	394	128	112	226	
	1PP6 11.-.U...	354	128	112	226	
	1PP7 11.-.T...	354	128	112	226	
132 S/ 132 M	1LA6 13.-.0U...	454	148	132	256	
	1LA6 13.-.1UD..	454	148	132	256	
	1LA6 13.-.2UA..	454	148	132	256	
	1LA6 13.-.4UA..	454	148	132	256	
	1LA6 13.-.6UA..	492	148	132	256	
	1LA7 13.-.T...	454	148	132	256	
	1PP6 13.-.0U...	403	148	132	256	
	1PP6 13.-.1UD..	403	148	132	256	
	1PP6 13.-.2UA..	403	148	132	256	
	1PP6 13.-.4UA..	403	148	132	256	
	1PP6 13.-.6UA..	443	148	132	256	
	1PP7 13.-.T...	403	148	132	256	
	160 M/ 160 L	1LA6 16.-.0U...	588	170	160	300
		1LA6 16.-.1UD..	588	170	160	300
	1LA6 16.-.2UA..	588	170	160	300	
	1LA6 16.-.4UA..	588	170	160	300	
	1LA6 16.-.6UA..	628	170	160	300	
	1LA7 16.-.T...	588	170	160	300	
	1PP6 16.-.0U...	535	170	160	300	
	1PP6 16.-.1UD..	535	170	160	300	
	1PP6 16.-.2UA..	535	170	160	300	
	1PP6 16.-.4UA..	535	170	160	300	
	1PP6 16.-.6UA..	575	170	160	300	
	1PP7 16.-.T...	535	170	160	300	

Типо-размер	Тип	Размеры			
		L	AD ¹⁾	H	AB
180 M/ 180 L	1LA5 18.-.T...	712	243	180	339
	1LG6 183-2UA..	720	244	180	339
	1LG6 183-4UA..	669	244	180	339
	1LG6 186-.UA..	720	244	180	339
	1PP5 18.-.T...	611	243	180	339
	1PP6 183-2UA..	613	244	180	339
200 L	1PP6 183-4UA..	562	244	180	339
	1PP6 186-.UA..	613	244	180	339
	1LA5 20.-.T...	770	292	200	388
	1LG6 206-.UA..	720	285	200	378
	1LG6 207-2UA..	777	285	200	378
	1LG6 207-4UA..	720	285	200	378
225 S/ 225 M	1LG6 207-6UA..	777	285	200	378
	1PP5 20.-.T...	675	292	200	388
	1PP6 206-.UA..	617	285	200	378
	1PP6 207-2UA..	674	285	200	378
	1PP6 207-4UA..	617	285	200	378
	1PP6 207-6UA..	674	285	200	378
	1LA5 220-4TA..	807	292	225	426
	1LA5 223-2TA..	777	292	225	426
	1LA5 223-4TA..	807	292	225	426
	1LA5 223-6TA..	807	292	225	426
	1LG6 220-4UA..	789	310	225	436
	1LG6 223-2UA..	819	310	225	436
	1LG6 223-4UA..	849	310	225	436
	1LG6 223-6UA..	849	310	225	436
250 M	1PP5 220-4TA..	711	292	225	426
	1PP5 223-2TA..	681	292	225	426
	1PP5 223-4TA..	711	292	225	426
	1PP5 223-6TA..	711	292	225	426
	1PP6 220-4UA..	670	310	225	436
	1PP6 223-2UA..	700	310	225	436
	1PP6 223-4UA..	730	310	225	436
	1LG6 253-2.B..	887	340	250	490
	1LG6 253-4.A..	957	340	250	490
	1LG6 253-6.A..	887	340	250	490
	1PP6 253-2....	764	340	250	490
	1PP6 253-4....	834	340	250	490
	1PP6 253-6....	764	340	250	490

¹⁾ Размер AD без учета кабельного ввода.